سلام

اول مواد لازم براي كار: الف) برنامه ProgDvb كه مي تونيد از سايت <u>www.progdvb.com</u> دانلود كنيد! ب)يك عدد Softcam.key ترو تازه كه اونم مي تونيد از softcam.wz.cz يا از آپلودسـنترهاي معتبربگيريد. ج)پلاگينهاي مربوطه كه براي باز كردن كانالهاي كارتي مورد اسـتفاده قرار مي گيرند مثل S2emu يا Emunation كه مي تونيد از سـايت <u>www.dvbsoft.net</u> يا www.dvbskystar.com بگيريد.

حالا نصب برنامه:

تنها مرحله مهم در نصب برنامه شـناسـاندن نوع كارت مورد اسـتفاده شـما مي باشـد كه بسـته به كارت شـما بايد يكي از گزينه هايي كه در عكس مشـخص شـده انتخاب شـود.مثلا براي كارتهاي ويژن پلاس شـما بايد گزينه Twinhan يا براي كارتهاي SkyStar2 گزينه Skystar2 pci را انتخاب كنيد و بقيه مراحل را next بزنيد.

nstallation ProgDVB	
Register Elecard filters for software mode	
Register thsource.ax for TwinHan	
Select card/mode of ProgDVB after installation :	
Sky Star 1 Hard mode (need TechnoTrend 2.x driver)	
Sky Star 1 Hard mode (need TechnoTrend 2.x driver)	100
Sky Star 1 Soft mode (need 1 echnol rend 2.x driver) Sky Star 2 PCL or USB (need 4 22 drivers)	
Budget-PCI-Card	
Budget-USB-Boxes	
Pinnacle DVB-S	
TwinHan compatible	
AVerTV DVB-S	
BroadLogic 2030 or 1030 DVB-S Card	
Kworld DVB-S	
Broadcast client	

حالا برنامه نصب و اجرا شده.براي تنظيم ماهواره اي كه قصد دريافت اون رو داريم مطابق عكس زير بر روي گزينه Diseqc كليك مي كنيم يا كليدهاي Alt+d را فشار مي دهيم!



حالا از منو ظاهر شده بر روي دكمه Property كليك مي كنيم.



و از ميان گزينه هاي مختلف ماهواره مورد نظر خودمون رو كه در اينجا Hotbird هست انتخاب مي كنيم.

Edit view Navigatio	n channenist Servit	e Plugins Settings Help		
t position and DiSI	NB Settings		<u>×</u>	
DiSEqC	Type • Ku-band	LOF 1 : 9750 N	1Hz	Add LNB
 None Mini-DiSEqC 	C C-band	Switch : 11700 N	1Hz	Add switch
C 1.0 or 2.0	Power	LOF 2: 10600 N	1Hz	Property
Custom	Satellite			Delete
Distinguish ———	0030 : Telecom 2A 0030 : Telecom 2A 0040 : Eutelset II 62			
 By frequency By LNB 	frequency 0050 : Extension 12 0050 : Astra 1A, Sirius 2, Sirius 3 LNB 0070 : Eutelsat W3 0100 : Eutelsat W1			
	0130 : Hotbird 1,2,3 0160 : Eutelsat W2 0192 : Astra 18, 10	15 15 16 1H 2C		

بعد ckرو مي زنيم و به محوطه اصلي برنامه برمي گرديم. حالا مي تونيم مطابق عکس زير شروع به اسکن فرکانسـها نماييم!

Se ProgDVB		- 🗆 🖂
File Edit View Navigation	Channel list Service Plugins Settings Help	
- 🐳 🖉	Channel search Hotbird 1,2,3,4,6	
	Scan transponder	
	Import from *.avb	
	New	
	Property	
	Delete	
	Filter	
	Clear all channels	
		B 00.00.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JUU.UU.UU
		11.

بعد از اتمام اسـکن برنامه رو ببندید!

مرحله بعد كپي كردن پلاگينها در شاخه اصلي برنامه هست.ترجيحا فقط از يك پلاگين استفاده كنيد.



دقت کنید که تمام فایلها و شاخه هاي موجود در شاخه پلاگين کپي شود. حالا فایلها رو در شاخه برنامه کپي مي کنيم.



در مورد فايل softcam.key هم به همين صورت اقدام و اون رو داخل شـاخه برنامه کپي مي کنيم.



برنامه رو اجرا مي كنيم و خواهيم ديد كه پلاگين مربوط در منو پلاگين اضافه شـده اسـت.

S ProgDVB	
File Edit View Navigation Channel list Service Plugins Settings Help	
 Enabled Info Read Keys AutoECM About 	
	• • • • • • •

كار نصب و آماده سازي به پايان رسيده و شـما مي تونيد از كانالهاي مختلف تلويزيوني و راديويي اسـتفاده كنيد.

فقط چند نکته:

براي باز كردن پكيج Polsat فقط كافيسـت بر روي يكي از كانالهاي اين پكيج رفته و مطابق عكس زير گزينه info را از منو پلاگين كليك كنيد.بعد چند لحظه صبر كنيد تا تصوير رويت شـود.حالا منو info را ببنديد.



نكته بعدي اين هست كه بعضي مواقع وقتي برنامه رو اجرا مي كنيد با پيغامهايي برخورد مي كنيد كه مضمونشـون ايراد گراف يا دكودر هست.در اين مواقع فايل Elecard Mpeg2 Decoder رو از اينترنت بگيريد و نصب كنيد.مشـكل شـما حل مي شـه!

بعضي مواقع هم وقتي برنامه رو اجرا مي كنيد با پيغام !device not started روبه رو مي شيد كه اين به درست نصب نبودن كارت برمي گرده.كارت رو مجدد نصب كنيد مشكل برطرف مي شه!

هميشـه هم وقتي مي بينيد كه بعضي كانالهاي كارتي تصوير ندارند اول softcam رو به روز كنيد.بعد به دنبال دلايل ديگه باشـيد!

موفق باشـيد

نویسـنده:امیر آدرس ایمیل:<u>amirix5@hotmail.com</u> کپي رایت هم فراوون داره!!!! Forum.persiantools.com